

Productdatablad

eNet radiografische stuureenheid 1-10 V 1-voudig mini



Artikelnr.

FM ST 50 UP

eNet radiografische stuureenheid 1-10 V 1-voudig mini

Bedoeld gebruik

- Schakelen en lichtsterkte-instelling voor lampen met 1-10 V interface
- Bediening met geschikte radiografische eNet-zenders
- Montage in inbouwdoos met afmetingen volgens DIN 49073 in combinatie met een geschikte deksel
- Montage in opbouwdoos of inbouwadapter voor minibehuizing (art.nr. FM-EBG) voor verlaagde plafonds

Producteigenschappen

- Inschakellichtsterkte kan permanent worden opgeslagen
- Minimale lichtsterkte kan permanent worden opgeslagen
- Scènebedrijf mogelijk
- Statusindicatie van de 1-10 V deelnemers via led
- Statuserugmelding aan radiografische zender
- 1-10 V deelnemer kan met de Prog-knop geschakeld worden
- 1-10 V interface is beveiligd tegen ompolen

Met eNet server instelbaar:

- Maximale lichtsterkte
- Dimsnelheid
- In-/uitschakelvertraging
- Op-/afdimhelling
- Uitschakelwaarschuwing
- Bedieningsvergrendelingen
- Continu-aan, continu-uit
- Hotelfunctie
- Nalooptijd

Extra functies met eNet server:

- Volledig gecodeerde radiografische overdracht (AES-CCM) vanaf eNet server softwareversie 2.0
- Update van de apparaatsoftware
- Repeaterfunctie
- Foutengeheugen uitlezen

Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230 V ~, 50/60 Hz
Stand-by-vermogen:	max. 0,5 W
Omgevingstemperatuur:	-25 ... +70 °C
Contactbezetting:	μ
Stuurspanning:	0,5 ... 11 V
Stuurstroom:	max. 50 mA
Schakelstroom	

Ohms:	6 A
Fluorescentielampen:	3 AX
Belasting	
Ohmse last:	1380 W
Capacitieve last:	690 VA (560 µF)
Aansluitwijze:	schroefklemmen
massief:	1 x 0,75 ... 4 mm ²
soepel met adereindhuls:	1 x 0,75 ... 2,5 mm ²
Afmetingen (Ø x H):	53 x 28 mm
Totale lengte lastkabel:	max. 100 m
Totale lengte stuurleiding:	max. 100 m
Radiofrequentie:	868,0 ... 868,6 MHz
Zendvermogen:	max. 20 mW
Zendbereik in vrij veld:	typisch 100 m
Ontvangercategorie:	2


