

Productdatablad

eNet radiografische jaloezieactor 1-voudig mini



Artikelnr.

FM J 50700 UP

eNet radiografische jaloezieactor 1-voudig mini

Bedoeld gebruik

- Bedienen van elektrisch aangestuurde jaloezieën, rolluiken en markiezen
- Bediening met geschikte radiografische eNet-zenders
- Montage in inbouwdoos met afmetingen volgens DIN 49073 in combinatie met een geschikte deksel
- Montage in opbouwdoos of inbouwadapter voor minibehuizing (art.nr. FM-EBG) voor verlaagde plafonds

Producteigenschappen

- Bedrijfsstandenschakelaar voor het omschakelen naar jaloezieactor, rolluikactor of parametring via de eNet server
- Positionering van jaloezie en lamellen via scèneoproep
- Positie voor zonwering en schemering kunnen worden opgeslagen
- Statuserugmelding aan radiografische zender
- Uitgang kan met de Prog-knop geschakeld worden
- Zonweringlooptijd kan worden opgeslagen
- Lamellenomschakeltijd kan worden opgeslagen
- Doek spannen bij markiezen
- Statusindicatie met led

Met eNet server instelbaar:

- Omschakeltijd bij richtingsverandering
- Looprichting omkeerbaar
- Bedieningsvergrendelingen
- Positie voor zonwering, schemering, buitensluitbeveiliging en windalarm

Extra functies met eNet server:

- Volledig gecodeerde radiografische overdracht (AES-CCM) vanaf eNet server softwareversie 2.0
- Update van de apparaatsoftware
- Repeaterfunctie
- Foutengeheugen uitlezen

Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230 V ~, 50/60 Hz
Omgevingstemperatuur:	-25 ... +70 °C
Minimale aanstuurtijd in bedrijfsstand	
Jaloezie:	0,1 s
Rolluik:	0,3 s
Contactbezetting:	μ
Stand-by-vermogen:	max. 0,5 W
Looptijd:	1 ... 600 s
Fabrieksinstelling looptijd:	120 s

Lamellen-versteltijd:	0 ... 10 s
Belasting	
Motoren:	1000 W
Aansluitwijze:	schroefklemmen
massief:	1 x 0,75 ... 4 mm ²
soepel met adereindhuls:	1 x 0,75 ... 2,5 mm ²
Afmetingen (Ø x H):	53 x 28 mm
Radiofrequentie:	868,0 ... 868,6 MHz
Zendvermogen:	max. 20 mW
Zendbereik in vrij veld:	typisch 100 m
Ontvangercategorie:	2

