



Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging Emax 2 Emax2 E6.2V Touch LI In=4000A Vast met HR/VR aansluiting 3 polig

E6.2V 4000 Ekip Touch LI 3p FHR

1SDA071244R1

Generated on 10-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SDA071244R1
Oude artikelnummer	E6.2V 4000 EKIP TO
ETIM Productklasse	EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Emax 2
Type	E6.2V 4000 Ekip Touch LI 3p FHR
Omschrijving	Emax2 E6.2V Touch LI In=4000A Vast met HR/VR aansluiting 3 polig Vermogensautomaat SACE Emax2 E6.2V 4000, vaste driepolige uitvoering met aansluitklemmen achter, horizontaal, en electronische beveiliging in AC EKIP/TOUCH-LI R 4000, voorzien van: 4 hulpcontacten en vermogensautomaat in positie open-gesloten.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	25 kalenderdagen
GTIN code	8015644750947
Netto gewicht	109 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 42840,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DW

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	109 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	1000 x 515 x 610 Millimeter
CBS nummer	85362090

Generated on 10-3-2026

Specificaties

Nom. continustroom lu (ampère):	4000
Nom. spanning (volt):	690 - 690
Nom. afschakelvermogen lcu bij 400 V, 50 Hz (kiloampère):	150
Instelbereik overbelastingsbeveiliging (ampère):	1600 - 4000
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging (ampère):	6000 - 60000
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging:	Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Boutklem
Apparaatbouwworm:	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geschikt voor DIN-rail (Omega-rail) montage:	Nee
Omegarailmontage optioneel:	Nee
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	4
Met tripcontact:	Ja
Aantal polen:	3
Beschermingsgraad (IP):	IP30
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit:	Achterzijde
Uitvoering van het bedieningselement:	Druktoets
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit:	Ja
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Motoraandrijving optioneel:	Ja
Met geïntegreerde onderspanningsspoel:	Nee
Verliesvermogen (watt):	309

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

