



Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging Emax 2 Emax2 E1.2 Touch LSI In=1600A Vast met vooraansluiting 4 polig

E1.2B 1600 Ekip Touch LSI 4p F F

1SDA071495R1

Generated on 10-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SDA071495R1
Oude artikelnummer	E1.2B 1600 EKIP TO
ETIM Productklasse	EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Emax 2
Type	E1.2B 1600 Ekip Touch LSI 4p F F
Omschrijving	Emax2 E1.2 Touch LSI In=1600A Vast met vooraansluiting 4 polig Vermogensautomaat SACE Emax2 E1.2B 1600, vast, vierpolig, met frontaansluitingen en Electronische beveiliging in AC EKIP/Touch-LSI R 1600, uitgerust met: 4 hulpcontacten en vermogensautomaat in positie open-gesloten.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	22 kalenderdagen
GTIN code	8015644753450
Netto gewicht	16 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 9245,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DW

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	16 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	330 x 350 x 350 Millimeter
CBS nummer	85362090

Specificaties

Nom. continu stroom I _u (ampère):	1600
Nom. spanning (volt):	690 - 690
Nom. afschakelvermogen I _{cu} bij 400 V, 50 Hz (kiloampère):	42
Instelbereik overbelastingsbeveiliging (ampère):	640 - 1600
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering (ampère):	960 - 16000
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging (ampère):	2400 - 24000
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging:	Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Boutklem
Apparaatbouwworm:	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geschikt voor DIN-rail (Omega-rail) montage:	Nee
Omegarailmontage optioneel:	Nee
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	4
Met tripcontact:	Ja
Aantal polen:	4
Beschermingsgraad (IP):	IP30
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit:	Achterzijde
Uitvoering van het bedieningselement:	Druktoets
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit:	Ja
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Motoraandrijving optioneel:	Ja
Met geïntegreerde onderspanningsspoel:	Nee
Verliesvermogen (watt):	201

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

