



CZ001

## Hulpcontact CA en signaalcontact SD 6 A 240 V AC voor aardlekschakelaars 16-63 A

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Nominale stroom | 6 A |
|-----------------|-----|

#### Aansluitmogelijkheden

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Schroefaansluiting |
| Aansluitwijze | Klik montage       |

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 1 |
|----------------|---|

#### Aansluiting

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Aansluitdoorsnede soepele ader  | 4 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitdoorsnede massieve ader | 6 mm <sup>2</sup> |

#### Spanning

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Nominale isolatiespanning Ui | 500 V |
| Type voeding                 | AC    |

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 50 Hz |
|------------|------------|

#### Gebruiksvoorwaarden

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur           | -25 - 60 °C |
| Opslag-/transport-temperatuur | -40 - 80 °C |

#### Levensduur

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Maximale aantal mechanische schakelingen | 12000 |
| Elektrische levensduur in aantal cycli   | 6000  |

#### Vermogen

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Totaal vermogensverlies onder IN | 0,10 W |
|----------------------------------|--------|

#### Afmetingen

|         |       |
|---------|-------|
| Breedte | 18 mm |
|---------|-------|

#### Samenstelling

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Aantal wisselcontacten   | 0 |
| Aantal verbreekcontacten | 1 |