

PRODUCTINFORMATIEBLAD

FL MAX POWER SUPPLY P 600W WAL

FLOODLIGHT MAX POWER SUPPLY | Floodlight Max voedingen



Toepassingsgebieden

- Voor buitengebruik (IP66)
- Verlichting van grote oppervlakken
- Sportfaciliteiten
- Bouwplaatsen

Productvoordelen

- Zeer robuust en duurzaam
- Snel en makkelijk te bedraden dankzij de gereedschaploze opening van de behuizing
- Geoptimaliseerde productlogistiek, armatuurkoppen en voedingen apart te bestellen in stand-alone verpakking
- 5 jaar garantie

Productkenmerken

- Voeding voor de Floodlight Max armatuurkoppen
- Gezamenlijke of afzonderlijke installatie met Floodlight Max armatuurkop tot 40 m afstand
- M20 en M25 PC kabels voor de netvoedingskabelinvoer
- LED module bedrading met behulp van de voorgeïnstalleerde snelle connector
- Hoge overspanningsbescherming tot wel 10 kV (L/N-PE en L-N)



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	600,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50 Hz
Nominale stroom	2600 mA
Inschakelstroom	90 A
Inschakelstroomtijd T _{h50}	1200 µs
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	1
Arbeidsfactor λ	0,95
Totale harmonische vervorming	< 20 %
Veiligheidsklasse	I

Fotometrische gegevens

Lichtsterkte	-
Flikkerwaarde Pst LM	-
Stroboscoopeffect waarde SVM	-

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	188,00 mm
Breedte	447,00 mm
Hoogte	146,00 mm
Product gewicht	6700,00 g

MATERIALEN & KLEUREN

Materiaal afdekking	Aluminium
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-30...+50 °C
-----------------------------	--------------

Opslagtemperatuur	-40...+70 °C
Type bescherming	IP66
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK08
Dimbaar	Nee
Montagelocatie	Muur / Mast / Verdieping
Met lichtbron	Nee

Levensduur

Aantal schakelcycli	100000
---------------------	--------

VOORSCHAKELAPPARATUUR

Uitgangsstroom:	3160 mA
-----------------	---------

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / CB / ENEC / EAC
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee
Balschot veilig	Nee

Technische uitrusting

- Verlengkabels en montagekit voor de stroomvoorziening bij de lichtmastmontage in voorbereiding

Veiligheidsadvies

- Floodlight Max armaturen mogen alleen aangesloten worden met de officiële Floodlight Max voedingen, zoals beschreven in de gebruikershandleiding.
- Als er slechts één bevestigingspunt gebruikt is voor armaturen die hoger geïnstalleerd zijn >3 m , is er een tweede bevestigingspunt van het armatuur en beugel (bijv. een binddraad) nodig voor veiligheidsredenen.

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	
	User instruction
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE

Documenten en certificaten



Declarations Of Conformity UKCA

Aanbestedingsteksten




Tender documenten

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075580718	Vouwdooos 1	502 mm x 254 mm x 197 mm	7347.00 g	25.12 dm ³
4058075580725	Verzenddooos 2	537 mm x 537 mm x 234 mm	12950.00 g	67.48 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Een verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE



LDV FL MAX							
	S1 to 0	S1 to 30	S1 to 90				
600 W	S1 0.12/0.12	0.17/0.17	0.22/0.22	0.23/0.23			
	S2 0.30/0.30	0.30/0.30	0.23/0.23	0.18/0.18	<75%	2	2
	S3 0.28/0.28	0.28/0.28	0.28/0.28	0.28/0.28		4	4
	S4 0.12/0.12	0.22/0.22	0.26/0.26	0.23/0.23			
900 W	S1 0.12/0.12	0.17/0.17	0.21/0.21	0.22/0.22	<100%	1	1
	S2 0.30/0.30	0.30/0.30	0.23/0.23	0.18/0.18		2	2
	S3 0.28/0.28	0.28/0.28	0.28/0.28	0.28/0.28		2	2
	S4 0.12/0.12	0.22/0.22	0.26/0.26	0.23/0.23			
1200 W	S1 0.12/0.12	0.17/0.17	0.21/0.21	0.22/0.22	<135%	1	1
	S2 0.30/0.30	0.30/0.30	0.23/0.23	0.18/0.18		2	2
	S3 0.28/0.28	0.28/0.28	0.28/0.28	0.28/0.28		2	2
	S4 0.12/0.12	0.22/0.22	0.26/0.26	0.23/0.23			

Referenties / Links

– Voor garantie zie www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.