



Keuzeschakelaar Drukknoppen / Compact Keuzeschakelaar zwart 2 pos met 2no Niet terugverend

C2SS1-10B-20

1SFA619200R1026

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SFA619200R1026
Oude artikelnummer	C2SS110B20
ETIM Productklasse	EC001029 - Keuzeschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Drukknoppen / Compact
Type	C2SS1-10B-20
Omschrijving	Keuzeschakelaar zwart 2 pos met 2no Niet terugverend De C2SS1-10B-20 keuzeschakelaar is: compact – keuzeschakelaar – 2 standen – vergrendelend – korte hendel – zwart – niet-verlicht – zwart kunststof – 2NO – 2 NO – 0 NC – 24 ... 300, 300 V. Deze keuzeschakelaar maakt deel uit van ABB's compacte serie, de meest efficiënte all-in-one oplossing, die installatietijd en kosten verlaagt. De compacte serie biedt een hoog niveau van stof- en waterbestendigheid.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	7320500245408
Netto gewicht	0,024 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 22,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DF

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,024 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	0,125 x 0,235 x 0,035 Meter
CBS nummer	85365080

Specificaties

Aantal schakelstanden:	2
Uitvoering van het bedieningselement:	Lange draaigreep
Geschikt voor verlichting:	Nee
Kleur knop:	Zwart
Gatdiameter (millimeter):	22
Breedte opening (millimeter):	0
Hoogte opening (millimeter):	0
Schakelfunctie vergrendelend:	Ja
Terugverend:	Nee
Aantal contacten als maakcontact:	2
Aantal contacten als verbreekcontact:	0
Aantal contacten als wisselcontact:	0
Uitvoering elektrische aansluiting:	Schroefaansluiting
Met frontrand:	Ja
Kleur frontrand:	Overig
Met lichtbron:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP66
Beschermingsgraad (NEMA):	Overig
Verliesvermogen (watt):	5

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

